

- Gerçek çift çevrimli online UPS
- Çıkış gücü faktörü 0.9
- Kullanıcı dostu ve kolay kaydırılabilir LCD ekran
- Raf / Kule tasarımı
- Programlanabilir güç yönetimi çıkışları
- 50 / 60Hz frekans dönüştürücü modu
- Enerji tasarrufu için ECO ve gelişmiş ECO modu
- Acil güç kapatma işlevi (EPO)
- Çalışırken değiştirilebilir pil tasarımı



MODEL	1 KVA	1 KVA L	1.5 KVA	1.5 KVA L	2 KVA	2 KVA L	3 KVA	3 KVA L	
KAPASİTE	1000 VA / 900W	1000 VA / 800W	1500 VA / 1350W	1500 VA / 1200W	2000 VA / 1800W	2000 VA / 1600W	3000 VA / 2700W	3000 VA / 2400W	
GİRİŞ									
Nominal gerilim	100*/110*/115*/120/127 Vac or 200/208/220/230/240 Vac								
Voltaj Aralığı	55-150 Vac ± 5% or 110-300 Vac ± 5%								
Frekans Aralığı	40Hz ~ 70 Hz								
Faz	Zeminli tek fazlı								
Güç Faktörü	≥ 0.99 @ Nominal Voltaj (% 100 Yük)								
ÇIKIŞ									
Çıkış Voltajı	100*/110*/115*/120/127 Vac or 200/208/220/230/240 Vac								
Voltaj regülasyonu	± 1%								
Frekans Aralığı (Senkronize Edilmiş Aralık)	47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz								
Frekans Aralığı (Batarya Modu)	50 Hz ± 0.5% or 60Hz ± 0.5%								
Tepe Faktörü	5:1 (max.)								
Harmonik Bozulma	≤ 2 THD (Doğrusal Yük); ≤ 4 THD (Doğrusal Olmayan Yük)								
Transfer Zamanı	AC Modundan Batarya Moduna	Sıfır						Invertör Bypass	4 ms (Tipik)
Dalga (Batt. Modu)	Saf Sinüs								
VERİMLİLİK									
AC Modu	87%		88%		88%		89%		
ECO Modu	94%		95%		95%		97%		
Batarya Modu	85%		86%		86%		87%		
BATARYA									
Batarya Türü	12 V / 9 Ah	Harici pillerin kapasitesine bağlı olarak	12 V / 9 Ah	Harici pillerin kapasitesine bağlı olarak	12 V / 9 Ah	Harici pillerin kapasitesine bağlı olarak	12 V / 9 Ah	Harici pillerin kapasitesine bağlı olarak	
Sayılar	2		3		4		6		
Tipik Şarj Süresi	4 saatte % 90 kapasiteye ulaşır		4 saatte % 90 kapasiteye ulaşır		4 saatte % 90 kapasiteye ulaşır		4 saatte % 90 kapasiteye ulaşır		
Tipik Şarj Akımı	1.0A	1A/ 2A/ 4A/ 8A	1.0A	1A/ 2A/ 4A/ 8A	1.0A	1A/ 2A/ 4A/ 8A	1.0A	1A/ 2A/ 4A/ 8A	
Şarj Akımı (maks.)	27.4 Vdc ± 1%		41.1 Vdc ± 1%		54.7 Vdc ± 1%		82.1 Vdc ± 1%		
GÖSTERGELER									
LCD Panel	Yük seviyesi, Pil seviyesi, AC modu, Pil modu, Bypass modu ve Arıza göstergesi								
ALARM									
Batarya Modu	4 saniyede bir bip sesi								
Düşük Batarya	Her saniye bip sesi								
Yük	Her saniyede iki kez bip sesi								
Hata	Sürekli bip sesi								
FİZİKSEL									
Boyutlar, D X W X H (mm)	410 x 438 x 88[2U]		510 x 438 x 88[2U]		510 x 438 x 88[2U]		630 x 438 x 88[2U]		
Net Ağırlık (kgs)	12.9	8.6	17.6	10.7	20.6	11.3	28	13.8	
ÇEVRE									
Nem	20-90 % RH @ 0- 40°C (Yoğunlaşmamış)								
Gürültü Seviyesi	1 Metreden 50dBA daha az								
YÖNETİM									
Smart RS-232/USB	Windows® 2000/2003 / XP / Vista / 2008, Windows® 7/8/10, Linux, Unix ve MAC'yi destekler								
Optional SNMP	SNMP yöneticisi ve web arayıcısından güç yönetimi								

Ürün özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirilebilir